

Технічне завдання на переобладнання/реконструкція приміщення під магазин «Vodafone»

м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 33. «Аркадія»

1) Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж перегородок г/к (згідно плану демонтажу)
- Виконати демонтаж плінтусу
- Виконати демонтаж існуючої електропроводки в т.ч. електрофурнітури (розетки, вимакачі) та світильників.
- Виконати демонтаж РЩ з лічильником зі збереженням та подальшим монтажем згідно плану електрики.
- Виконати навантаження та вивезення будівельного сміття. Дані роботи погоджуються окремо з адміністрацією ТЦ.
- Виконати демонтаж, пакування, навантаження та вивезення існуючих меблів

2) Підлога

- Заміна пошкодженої та затертої плитки
- Провести монтаж пластикового плінтусу в колір плитки в торговому залі

3) Стеля

- Заміна плит грільято в місцях демонтованих світильників
- Зароблення отворів в ГК в місцях демонтованих світильників
- Виконати підсилення місцями стелі (брус 50х50) для монтажу. (виконання робіт зафіксувати на фото)
- Очищення та фарбування в існуючий колір.

4) Стіни

- Виконати з ГК побутове приміщення, встановити розсувні двері-купе
- Встановити відкидний столик 500*500 в побутовому приміщенні
- Виконати з ГК фальш стіну (обшивка з однієї сторони)
- Виконати шпаклювання гіпсокартонних стін під фарбування в торговому залі.
- Виконати фарбування стін водоемульсійною фарбою - колір RAL 7047 та RAL3020 згідно дизайн проекту.

5) Електрика

- Виконати монтаж нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
- Монтаж електрокабелів (та СКС) в підлозі виконати в штробах, передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах.
- Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під'єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
- Вивід кабелю для підключення касового столу виконати з запасом 3м.
- Виконати монтаж електричного щита з лічильником електроенергії (раніше демонтованого)
- Розташування розеток, вимикачів та виводів виконати згідно з дизайн проектом.
- Виконати монтаж кабелю для підключення вивіски до місця встановлення РЩ
- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
- Виконати монтаж світильників згідно з планом освітлення дизайн проекту. Основне освітлення розподілено на групи: основне (кількість вимикачів відповідно навантаженню), трекове освітлення та аварійне.
- Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінал передати замовнику в двох екземплярах
- Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах
- Передбачити підключення аварійного живлення від генератора ТЦ до серверної шафи, касового столу, аварійного освітлення.

6) Пож. безпека:

- Встановити в приміщенні вогнегасники ОП-5(2шт) та ОУ-2 (1шт)

7) Безпека:

- Закріпити анкерами до підлоги сейф.
- Виконати закріплення касової скриньки в столі

8) СКС :

- Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)
- Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз'єми RJ-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд
- Виконати прокладання **10 кабелів** СКС UTP cat.5e (один не обжимаємо- використовується СБ) до касового столу з розрахунком запасу кабелю 3м - в касовому столі та 2 м - в шафі СКС.
- Виконати монтаж та підключення СКС розеток на касовому столі.
- Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування WI-FI (див план освітлення). У місці розташування WI-FI кабель обжати в патч-корд.
- Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі
- Виконати перепідключення на стелі 2-х звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 3м).
- Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача (поставка Замовником)

9) Інші роботи:

- Виконати закриття фасадної частини приміщення плівкою на час проведення робіт
- Виконати післябудівельне прибирання
- Виконати миття вітрини (з обох боків)

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- 1) Вогнегасник ВП5 та ОУ2 з кронштейном
- 2) Шафа металева, меблі, стелажі
- 3) Аудіопідсилювач
- 4) Шафа 19 настінна розбірна Pleolan 12U (640x600x450)
- 5) 19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, Cat 5e, 1U
- 6) Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 16А, з індикат., шнур Чорний, 3 м., 1U,
- 7) Автоматичні вимикачі (після надання Виконавцем номенклатури вимикачів)

Додаткові вимоги:

- 1) Занесення/винесення матеріалів та проведення «гучних» робіт **(наприклад демонтаж плитки)** тільки з 21.00 до 10.00.
- 2) Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.
- 3) Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт
- 4) Наявність посвідчень/наказу по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт
- 5) Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт
- 6) **У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

Перелік демонтованого обладнання

№	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітка
Торгове обладнання				
	Стіл парта 1000x500x750	ШТ	1,00	
	Настінна панель 600мм	ШТ	3,00	

	Набір стільців	К-т	1,00	6 шт.
	Настінна панель 1200мм	ШТ	7,00	
	Стіл круглий ТОП 10 (1000)	Шт	1,00	
	Шафа (600 мм)	ШТ	1,00	
	Стіл прямокутний 600	ШТ	1,00	
	Стіл технічної зони фрістендинг_ДСП	ШТ	1,00	
	Стіл двухрівневий ДСП	ШТ	8,00	
	Шафа металева	ШТ	1,00	1970x1000x500 (закріплена до підлоги)
Інженерне обладнання				
	Світильники CEZAR-aT	ШТ	30,00	
	Світильники MARS	ШТ	33,00	Разом з шинопроводом і підвісами
	Колонка звукова	ШТ	2,00	
	Шафа комутаційна	ШТ	1,00	Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач)
	Телевізор 55"	ШТ	1,00	Разом з кріпленням
	Вогнегасник	ШТ	3,00	Разом з кронштейнами та підставками
	Лічильник електроенергії	ШТ	1,00	
	Автоматичний електричний вимикач	ШТ	13,00	

Фото магазину





