

Технічне завдання на переобладнання/реконструкція приміщення під магазин «Vodafone»

м. Львів, просп. Свободи 1/3

1) Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж плінтусу
- Виконати демонтаж існуючої електропроводки зокрема електрофурнітури (розетки, вимикачі) та світильників.
- Виконати демонтаж РЩ з лічильником зі збереженням та подальшим монтажем згідно плану електрики.
- Виконати навантаження та вивезення будівельного сміття.
- Виконати демонтаж, пакування, навантаження та вивезення існуючих меблів

2) Підлога

- Заміна пошкодженої та затертої плитки (5м2). Плитка Cersanit RoyalWood Brown 598*185
- Провести монтаж пластикового плінтусу в колір плитки в торгівельному залі

3) Стеля

- Заміна плит грільято в місцях демонтованих світильників
- Фарбування застельового простору 8м2

4) Стіни

- Виконати демонтаж ПВХ банерів та рекламних матеріалів із ПВХ.
- Провести монтаж фальшстіни з ГКЛ на каркасі.
- Виконати шпаклювання з розчищенням стін в торговому залі під подальше фарбування
- Виконати фарбування стін водоемульсійною фарбою - колір RAL 7047 та RAL3020 згідно дизайн проекту.

5) Електрика

- Виконати розробку електротехнічного проекту перед початком робіт для погодження з Замовником.
- Виконати виконавчу схему після завершення робіт. Оригінали документів передати замовнику в двох екземплярах.
- Виконати монтаж нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
- Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під'єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
- Вивід кабелю для підключення касового столу та столів консультації виконати з запасом 3м.
- Виконати монтаж електричного щита з лічильником електроенергії (раніше демонтованого)
- Розташування розеток, вимикачів та виводів виконати згідно з дизайн проектом. Використовувати приховану прокладку кабелів
- Вивіска остається існуюча
- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
- Виконати монтаж світильників згідно з планом освітлення дизайн проекту. Основне освітлення розподілено на групи: основне (кількість вимикачів відповідно навантаженню), трекове освітлення та аварійне.
- Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах
- Передбачити підключення аварійного живлення від генератора ТЦ до серверної шафи, касового столу, аварійного освітлення.

6) Пож. безпека:

- Встановити в приміщенні вогнегасники ОП-5(2шт) та ОУ-2 (1шт)

7) Безпека:

- Виконати закріплення касової скриньки в столі

8) СКС :

- Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)
- Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз'єми rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

- Виконати прокладання 10 кабелів СКС UTP cat.5e (один не обжимаємо- використовується СБ) до касового столу з розрахунком запасу кабелю 3м - в касовому столі та 2 м - в шафі СКС.
- Виконати монтаж та підключення СКС розеток на касовому столі.
- Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування WI-FI (див план освітлення). У місці розташування WI-FI кабель обжати в патч-корд.
- Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі
- Виконати перепідключення на стелі звукової колонки (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 3м).
- Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача (поставка Замовником)

8) Вентиляція кондиціонування

- Встановити спліт кондиціонер (з дренажним насосом)
- Виконати монтаж системи припливно витяжної вентиляції (Вентс)

9) Інші роботи

- Виконати закриття фасадної частини приміщення плівкою на час проведення робіт (чорною плівкою зі сторони вулиці)
- Виконати післябудівельне прибирання
- Виконати миття вітрини (з обох боків)
- Виконати заміну дотягувача, змонтувати ущільнювач.

Додаткові вимоги:

- 1) Приміщення знаходиться в історичній частині міста
- 2) Приміщення має окремий вхід.
- 3) Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт
- 4) Наявність посвідчень/наказу по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт
- 5) Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт
- 6) **У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

Перелік демонтованого обладнання

№	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітка
Торгове обладнання				
	Настінна панель 600мм	ШТ	6,00	
	Набір стільців	К-т	1,00	10 шт.
	Настінна панель 1200мм	ШТ	10,00	
	Стіл круглий ТОП 10 (1000)	Шт	1,00	3 полкою
	Стіл для консультацій	ШТ	2,00	
	Стіл технічної зони фрістендинг ДСП	ШТ	1,00	
	Стіл двохрівневий ДСП	ШТ	7,00	
	Панель для двохрівневого стола	ШТ	3,00	
Інженерне обладнання				
	Світильники CEZAR-aT	ШТ	25,00	

Світильника MARS з трековими шинопроводами	ШТ	26,00	
Шафа комутаційна	ШТ	1,00	Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач)
Телевізор 55"	ШТ	1,00	Разом з кріпленням
Вогнегасник	ШТ	1,00	Разом з кронштейнами та підставками
Електричний щиток з лічильником і комплектуючими	ШТ	1,00	
Лайтбокс 594x841 ("купуй тут")	ШТ	1	

Фото магазину



