

ФОП АСЄЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ



Дата та номер запису: 14.08.2023, 2010350000000375148
РНОКПП 2925614013, платник єдиного податку III група
e-mail: ingener602@gmail.com, тел. 067-956-75-01, 099-091-69-48

Замовник: ТОВ "ВІХАРЄВ РЕСТАВРАЦІЯ"

**Реставрація нежитлих будинків (літ. А та літ. В) за адресою:
Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва**

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2025/04/08-ЕТР

Електротехнічні рішення

2025

ФОП АСЄЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ



Дата та номер запису: 14.08.2023, 2010350000000375148
РНОКПП 2925614013, платник єдиного податку III група
e-mail: ingener602@gmail.com, тел. 067-956-75-01, 099-091-69-48

Замовник: ТОВ "ВІХАРЄВ РЕСТАВРАЦІЯ"

Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою:
Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2025/04/08-ЕТР

Електротехнічні рішення

ФОП



Євген АСЄЄВ

Головний інженер розділу
Кваліфікаційний сертифікат
АР № 17704 виданий 21.10.2021 р



Євген АСЄЄВ

2025

Зам. інв. №	
Підп. і дата	
Інв. № ориг.	

Відомість робочих креслеників основного комплекту		
Аркуш	Назва	Примітки
1	Загальні дані	
2	Схема електрична принципова живлячої мережі. Щит ВРП	
3	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит 1ЩР(початок)	
4	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит 1ЩР(закінчення)	
5	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит 2ЩР(початок)	
6	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит 2ЩР(закінчення)	
7	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит 3ЩР	
8	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит ЩЕО	
9	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит ЩВ1	
10	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит ЩВ2	
11	Схема електрична принципова розподільчої мережі.Щит ЩУНО	
12	Схеми електричні принципи вимкнення вентиляції при пожежі	
13	План мережі освітлення 1 поверху	
14	План мережі освітлення 2 поверху	
15	План мережі освітлення горища	
16	План живлячої мережі електропостачання 1 поверху	
17	План живлячої мережі електропостачання 2 поверху	
18	План живлячої мережі електропостачання горища	
19	Схема структурна системи виклику персоналу для МГН	
20	Схема системи зрівнювання потенціалів	

Відомість документів, на які посилаються та які додаються		
Позначення	Найменування	Примітки
	<u>Документи, на які посилаються</u>	
ПУЕ, 2017 з.	Правила улаштування електроустановок	
ДБН В.2.5-23:2010	Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення	
ДБН В.2.5-28-2018	Природне і штучне освітлення	
	<u>Документи, які додаються</u>	
2025/04/08-ЕТР.С	Специфікація обладнання, виробів і матеріалів	
2025/04/08-ЕТР.ОЛ	Опитувальний лист на шафу освітлення ЩУНО	

- Загальні вказівки
- 1 Комплект креслень розроблений на підставі завдання на проектування.

2 Робоча документація виконана відповідно до діючих норм, правил та стандартів.

3 Категорія надійності електропостачання – III

Система заземлення TN-C-S починаючи з розподільчого пункту ПР(існ.) до ВРП(проект.).

4 Зовнішнє електропостачання будівлі виконується по окремому проекту. На вводі в будівлю передбачено технічний облік електроенергії.

5 Проект передбачає:

- робоче освітлення приміщень ;

- живлення сантехнічного електрообладнання, побутових споживачів;

- установку ввідно-розподільчого щита;

- заземлення та зрівнювання потенціалів.

6 Розподільчі мережі виконуються кабелем ВВГнгд, ВВГнгд-FR, які прокладаються відкрито у гофрованих трубах та приховано у штробах.

7 Керування освітленням здійснюється з вимикачів біля входу у приміщення. Архітектурне освітлення керується з щита ЩУНО.


9 Для захисту персоналу від ураження електричним струмом при вибоках у наслідок пробоя на корпус сантехнічного електрообладнання або пошкодження його ізоляції, живлення розеточних мереж здійснюється через диференційний автоматичний вимикач з струмом витоку 30mA.

10 Електротехнічне устаткування, прийняте в проектній документації, відповідає умовам середовища в яких воно встановлюється.

11 Всі металеві частини, які відносяться до електроустановки, які нормально не знаходяться під напругою-заземлюються, для цього використовується заземлюючий провідник мережі.

12 З метою зрівнювання потенціалів, всі металоконструкції будівельного і технологічного призначення, системи водопостачання, опалення та вентиляції під'єднуються болтовими з'єднаннями до шини ГЗШ, яка в свою чергу, з'єднується з зовнішнім контуром заземлення.


13 Всі електромонтажні роботи виконуються відповідно до вимог ПУЕ.

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежитлих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		Асєєв			06.2025		Р	1	20
Розробив		Мікулін			06.2025	Загальні дані	ФОП АСЄЄВ Є.О.		
Перевірів		Асєєв			06.2025				
Н.контр.		Мікулін			06.2025				

Формат А3

Інв.№	Підпис і дата	Зам. інв.№	Погоджено	

Дані розподільної мережі	
Шинопровід, розподільний пристрій	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А
	Тип,напруга,переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А установлена потужність кВт
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А
Марка, переріз кабелю	Маркіровка, довжина мережі
Електроприймач	Умовне позначення за планом
	Номер за планом
	Тип
	Руст.,кВт
	Ір, А
Найменування споживача	



		Гр.1.11	Гр.1.12	Гр.1.13			
		~220	~220	~220			
		3,0	2,0	2,0			
		13,6	10,0	10,0			
		Розеткова мережа приміщення 102,103	Розеткова мережа приміщення 102,103	Розеткова мережа приміщення 103	Резерв	Резерв	


Падіння напруги на групу не перевищує 5%.

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		АСЕЄВ			06.2025	Будинок. Реставрація	РП	4	
Розробив	Мікулін			06.2025					
Перевірів	АСЕЄВ			06.2025	Схема електрична принципова розподільчої мережі. Щит 1ЩР (закінчення)	ФОП АСЕЄВ Є.О.			
Н.контр.	Мікулін			06.2025					

Формат А3

Інв.№	Підпис і дата	Зам. інв.№	Погоджено	

Дані розподільної мережі	
Шинопровід, розподільний пристрій	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А
	Тип,напруга,переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А установлена потужність кВт
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А
Марка, переріз кабелю	Маркіровка, довжина мережі
Електроприймач	Умовне позначення за планом
	Номер за планом
	Тип
	Руст.,кВт
	Ір, А
	Найменування споживача



		Гр.2.11	Гр.2.12	Гр.2.13			
		~220	~220	~220			
		3,0	3,0	3,0			
		13,6	13,6	13,6			
		Розеткова мережа приміщення 109,212	Розеткова мережа приміщення 205	Розеткова мережа приміщення 203,204	Резерв	Резерв	


Падіння напруги на групу не перевищує 5%.						2025/04/08-ЕТР			
							Реставрація нежилых будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва		
	Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГІР		АСЕЕВ			06.2025	Будинок. Реставрація	РП	6
	Розробив	Мікулін			06.2025				
Перевірив	АСЕЕВ			06.2025	Схема електрична принципова розподільчої мережі. Щит 2ЩР (закінчення)		ФОП АСЕЕВ Є.О.		
Н.контр.	Мікулін			06.2025					

Дані розподільної мережі												
Шинопровід, розподільний пристрій	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А											
	Тип,напруга,переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А установлена потужність кВт											
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А											
Марка, переріз кабелю	Маркіровка, довжина мережі											
Електроприймач	Умовне позначення за планом											
	Номер за планом		Гр.3.1о	Гр.3.2о	Гр.3.3о	Гр.3.4о	Гр.3.5	Гр.3.6	Гр.3.7	Гр.3.8	Гр.3.9	Гр.3.10
	Тип		~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220		
	Руст.,кВт		0,120	0,240	0,160	0,200	2,0	2,0	2,0	2,0		
	Ір, А		0,55	1,09	0,73	0,91	10,0	10,0	10,0	10,0		
	Найменування споживача		Робоче освітлення горища	Робоче освітлення горища	Робоче освітлення горища	Робоче освітлення горища	Розеткова мережа горища	Розеткова мережа горища	Розеткова мережа горища	Розеткова мережа горища	Резерв	Резерв


Падіння напруги на групу не перевищує 5%.

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		АСЄЄВ			06.2025		РП	7	
Розробив		Мікулін			06.2025				
Перевірив		АСЄЄВ			06.2025	Схема електрична принципова розподільчої мережі. Щит ЗЩР	ФОП АСЄЄВ Є.О.		
Н.контр.		Мікулін			06.2025				

Дані розподільної мережі	
Шинопровід, розподільний пристрій	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А
	Тип,напруга,переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А установлена потужність кВт
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном., А, розчіплювач або плавка вставка,А
Марка, переріз кабелю	Маркіровка, довжина мережі
	Умовне позначення за планом
Електроприймач	Номер за планом
	Тип
	Руст.,кВт
	Ір, А
	Найменування споживача



Падіння напруги на групу не перевищує 5%.

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		АСЕЄВ			06.2025		РП	8	
Розробив		Мікулін			06.2025		Схема електрична принципова розподільчої мережі. Щит ЩЕО		
Перевірив		АСЕЄВ			06.2025				
Н.контр.		Мікулін			06.2025				
						ФОП АСЕЄВ Є.О.			

Формат А3

Інв.№

Підпис і дата

Зам. інв.№


Погоджено

Формат А3

ВВГнгд 3х4мм²
аркуш 2

ВВГнгд 3х4мм²
аркуш 2

ВВГнгд 3х4мм²
аркуш 2



Позначен.	Найменування	Тип	Технічні дані	Кіл.	Примітки
	Щит освітлення:			1	
ЩУНО	Корпус металевий 800х600х250 мм	ІЕК	навісний	1	
QF	Автоматичний вимикач	ІЕК	Зр 32А 400В	1	
PI	Лічильник	NIK 2303 AP6.1000.M.115-80A, 3х220/380В		1	
KM	Пускач електромагнітний нереверсивний	ПМЛ 3100	32А	1	
SF	Автоматичний вимикач	ІЕК	1р С6 220В	1	
	Сутінкове реле	SOU-1/230V +senzor		1	
QF1-QF3	Автоматичний вимикач	ІЕК	1р С25 220В	3	

Зм.

Кільк.

Арк.

N док.

Підпис

Дата

ГІР

Асеев

06.2025

Розробив

Мікулін

06.2025

Перевірив

Асеев

06.2025

Н.контр.

Мікулін

06.2025

2025/04/08-ЕТР

Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва



Будинок. Реставрація

Схема електрична принципова розподільчої мережі. Щит ЩУНО

ФОП АСЕЕВ Є.О.

Формат А3

СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИНЦИПОВІ
ВИМКНЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ




ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ

Позиция Познач.	Найменування	Кільк	Примітки
	Щит ЩВ1		
QF	Вимикач автоматичний, S203-С40, Ір=40 А з модулем S2C-A2	1	
K	Котушка незалежного розчіплювача автоматичного вимикача	1	
	(модуля S2C-A2) Uк ~220 В, 50 Гц		
	Щит ЩВ2		
QF	Вимикач автоматичний, S203-С32, Ір=32 А з модулем S2C-A2	1	
K	Котушка незалежного розчіплювача автоматичного вимикача	1	
	(модуля S2C-A2) Uк ~220 В, 50 Гц		

2025/04/08-ЕТР


Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою:
Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва

Зм.	Кільк.	Арк.	Н док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		АСЕЄВ			06.2025		Р	12	
Розробив		Мікулін			06.2025	Схеми електричні принципи вимкнення вентиляції при пожежі	ФОП АСЕЄВ Є.О.		
Перевірів		АСЕЄВ			06.2025				
Н.контр.		Мікулін			06.2025				

План мережі освітлення 1 поверху

Експлікація приміщень 1 поверху

№ на плані	Найменування	Площа
101	Сходова клітина	14,86
102	Коридор	14,67
103	Адміністративне приміщення	31,32
104	Адміністративне приміщення	54,12
105	Санвузол МГН	4,25
105.1	Санвузол жіночий	3,31
105.2	Санвузол чоловічий	3,31
106	Адміністративне приміщення	41,80
107	Адміністративне приміщення	22,02
108	Адміністративне приміщення	46,56
109	Пожежний пост	13,78
		250,00 м ²




Умовні позначення:

- Щит розподільчий силовий;
- Вимикач одноклавішний прихованої установки, IP20;
- Вимикач двохклавішний прихованої установки, IP20;
- Вимикач одноклавішний відкритої установки, IP54;
- Світильник світлодіодний 5000K, 14 Вт, IP65;
- Світильник світлодіодний з акумулятором 5000K, 14 Вт, IP65;
- Світильник світлодіодний направлений 5000K, 40 Вт, IP20;
- Світильник світлодіодний направлений з акумулятором 5000K, 40 Вт, IP20;
- Світильник світлодіодний (дра) з акумулятором 5000K, 14 Вт, IP65;
- Люстра світлодіодна накладна 60Вт, 5000K, IP20;

- 1 Живлячі мережі виконуються кабелем ВВГнгд, які прокладаються на 2,5м приховано у штробах будівельних конструкцій у ПВХ труді.
- 2 Висота установки вимикачів – 0,9м від рівня чистої підлоги.
- 3 Висота установки розподільчих щитів та шаф управління – 1,5 м від рівня чистої підлоги

2025/04/08-ETP					
Реставрація нежилх будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва					
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
ГІР	Асєєв				06.2025
Розробив	Мікулін				06.2025
Перевірів	Асєєв				06.2025
Н.контр.	Мікулін				06.2025
Будинок. Реставрація				Р	13
План мережі освітлення 1 поверху				ФОП АСЄЄВ Є.О.	




Умовні позначення:

-  - щит розподільчий силовий;
-  - вимикач одноклавішний прихованої установки, IP20;
-  - вимикач двохклавішний прихованої установки, IP20;
-  - вимикач одноклавішний відкритої установки, IP54;
-  - світильник світлодіодний 5000K, 14 Вт, IP65;
-  - світильник світлодіодний з акумулятором 5000K, 14 Вт, IP65;
-  - світильник світлодіодний направлений 5000K, 40 Вт, IP20;
-  - світильник світлодіодний направлений з акумулятором 5000K, 40 Вт, IP20;
-  - світильник світлодіодний (дра) з акумулятором 5000K, 14 Вт, IP65;
-  - люстра світлодіодна накладна 60Вт, 5000K, IP20;

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежилых будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		АСЕЄВ			06.02.25	Будинок. Реставрація	Р	14	
Розробив	Мікулін				06.02.25				
Перевірів	АСЕЄВ				06.02.25				
Н.контр.	Мікулін				06.02.25	План мережі освітлення 2 поверху	ФОП АСЕЄВ Є.О.		

План мережі освітлення горища




- 1 Живлячі мережі виконуються кабелем ВВГнгзл, які прокладаються на 2,5м приховано у штробах будівельних конструкцій у ПВХ трубі.
- 2 Висота установки вимикачів – 0,9м від рівня чистої підлоги.
- 3 Висота установки розподільчих щитів та шаф управління – 1,5 м від рівня чистої підлоги

Умовні позначення:


- щит розподільчий силовий;
- вимикач двохклавішний прихованої установки, IP20;
- світильник світлодіодний 5000K, 14 Вт, IP65;
- світильник світлодіодний з акумулятором 5000K, 14 Вт, IP65;
- світильник світлодіодний направлений 5000K, 40 Вт, IP20;
- світильник світлодіодний направлений з акумулятором 5000K, 40 Вт, IP20;
- світильник світлодіодний (дра) з акумулятором 5000K, 14 Вт, IP65;
- люстра світлодіодна накладна 60Вт, 5000K, IP20;

							2025/04/08-ETP
							Реставрація нежилых будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата		
ГІР	Асєєв				06.2025	Будинок. Реставрація	Стадія Р Аркуш 15 АркушіВ
Розробив	Мікулін				06.2025		
Перевірів	Асєєв				06.2025		
Н.контр.	Мікулін				06.2025	План мережі освітлення горища	ФОП АСЄЄВ Є.О.

Формат А2		Погоджено:	
інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв.№	



№ на плані	Найменування	Площа
101	Сходова клітина	14,86
102	Коридор	14,67
103	Адміністративне приміщення	31,32
104	Адміністративне приміщення	54,12
105	Санвузол МГН	4,25
105.1	Санвузол жіночий	3,31
105.2	Санвузол чоловічий	3,31
106	Адміністративне приміщення	41,80
107	Адміністративне приміщення	22,02
108	Адміністративне приміщення	46,56
109	Пожежний пост	13,78
		250,00 м ²

- | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|---|---------|--|----------------|-------|---------|
| | | | | | | 2025/04/08-ЕТР | | | |
| | | | | | | Реставрація нежилх будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва | | | |
| Зм. | Кільк. | Аркуш | № док. | Підпис | Дата | Будинок. Реставрація | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| ГР | | Асеев | |  | 06.2025 | | Р | 16 | |
| Розробив | Мікулін | | |  | 06.2025 | | | | |
| Перевірив | Асеев | | |  | 06.2025 | | | | |
| Н.контр. | Мікулін | | |  | 06.2025 | План мережі електропостачання
1 поверху | ФОП АСЕЕВ Є.О. | | |

План мережі електропостачання 2 поверху



Експлікація приміщень 2 поверху

№ на плані	Найменування	Площа
201	Сходи	16,15
202	Коридор	18,75
203	Оф існе приміщення	30,58
204	Оф існе приміщення	24,80
205	Хол	103,15
206	Оф існе приміщення	17,52
207	Оф існе приміщення	20,60
208	Оф існе приміщення	31,78
209	Санвузол	4,68
210	Оф існе приміщення	206,76
211	Адміністративне приміщення	6,51
212	Адміністративне приміщення	13,78
213	Технічне підпілля	2,45


Умовні позначення:

-  - щит розподільчий силовий;
-  - вимикач одноклавішний прихованої установки, IP20;
-  - розетки одномісні прихованої установки, IP20;
-  - блок з 5 розеток прихованої установки, IP20;
-  - блок з 2 розеток прихованої установки, IP20;
-  - розетки одномісні відкритої установки, IP54;
-  - вентсистема витяжна;

- 1 Розеточні мережі виконуються кабелем ВВГнгд, який прокладається приховано в ПВХ трубах у штробах будівельних конструкцій.
- 2 Висота установки розеток 0,2м від рівня чистої підлоги.
- 3 Висота установки розподільчих щитів – 1,5 м від рівня чистої підлоги

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежилых будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	АркушіВ
ГІР		АСЕЕВ			06.2025		Р	17	
Розробив		Мікулін			06.2025	План мережі електропостачання 2 поверху	ФОП АСЕЕВ Є.О.		
Перевірив		АСЕЕВ			06.2025				
Н.контр.		Мікулін			06.2025				

План мережі електропостачання горища



- 1 Розеточні мережі виконуються кабелем ВВГнгд, який прокладається приховано в ПВХ трубах у штробах будівельних конструкцій.
- 2 Висота установки розеток 0,2м від рівня чистої підлоги.
- 3 Висота установки розподільчих щитів – 1,5 м від рівня чистої підлоги

Умовні позначення:

- Щит розподільчий силовий;
- розетки одномістні прихованої установки, IP20;

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежилх будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР	Асєєв				06.2025		Р	18	
Розробив	Мікулін				06.2025	План мережі електропостачання горища	ФОП АСЄЄВ Є.О.		
Перевірів	Асєєв				06.2025				
Н.контр.	Мікулін				06.2025				

Схема структурна системи виклику
персоналу для МГН

Комплекс BELFIX – SET HELP4

Встановлюється у приміщенні 106

Приймач сигналу від бездротових сенсорних кнопок
BELFIX – М 01 ВК

Встановлюється у приміщенні 105

Сенсорна кнопка виклику
BELFIX – В16 WH

Сенсорна кнопка виклику
BELFIX – В16 WH

Встановлюється біля входу

Згідно ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд” окремі санітарно-гігієнічні приміщення повинні бути обладнані аварійною сигналізацією та системою оповіщення з урахуванням МГН. Привод сигналізації слід розташовувати в межах 0,8-1,1м над рівнем підлоги.

Сигнал від привода сигналізації має надходити до чергового персоналу.
У данному проекті система виклику персоналу для допомоги МГН реалізується за допомогою комплекту BELFIX – SET HELP4, який складається з 2-х кнопок виклику та табло виклику, а також приймача сигналу.

2025/04/08-ЕТР

Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою:
Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва



						2025/04/08-ЕТР				
						Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІР		АСЕЄВ			06.2025	Будинок. Реставрація		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Мікулін			06.2025			Р	19	
Перевірів		АСЕЄВ			06.2025	Схема структурна системи виклику персоналу для МГН		ФОП АСЕЄВ Є.О.		
Н.контр.		Мікулін			06.2025					

Схема системи зрівнювання потенціалів



Погоджено			

Формат А4	Інв.№	Підпис і дата	Зам. інв.№

						2025/04/08-ЕТР			
						Реставрація нежилых будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		Асеев			06.2025		Р	20	
Розробив		Мікулін			06.2025	Схема системи зрівнювання потенціалів	ФОП АСЕЕВ Є.О.		
Перевірів		Асеев			06.2025				
Н.контр.		Мікулін			06.2025				

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ ор.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, найменування документа,	Додаткові відомості	Код продукції	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Силове електрообладнання та електроосвітлення							
	Обладнання							
БРП	Щит розподільчий (1000х650х300), ІР31 який складається:							
	- корпус металевий;	ЩМП-5-0 36 УХ/ІЗ ІР31			шт.	1		
	- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=250 А;				шт.	1		
	- вимикач навантаження, триполюсний, 380 В, Ір=160 А;	ОТ160ЕЗ			шт.	1		
	- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=50 А;	S203-С50			шт.	1		
	- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=40 А;	S203-С40			шт.	7		
	- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=25 А;	S203-С25			шт.	2		
	- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=20 А;	S203-С20			шт.	1		
ЩУНО	Щит управління зовнішнім освітленням	24/02/12-ПР-ЕТР.ОЛ			шт.	1		
ШЕО	Щит розподільчий (розм.265х440х120мм), ІР31 який складається:							
	- корпус металевий;	ЩРВ-18з-1 36 УХ/ІЗ ІР31			шт.	1		
	- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=32 А;	S203-С32			шт.	1		
	- диференційний вимикач двохполюсний, 220 В, Ір=16 А, Іум=30mA	DS202-С16/0,03			шт.	3		
	- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=16 А;	S201-С16			шт.	2		

Зм.

Кільк.

Аркуш


№док.

Підпис

Дата

ГІР

Асєєв



06.2025

Розробив

Мікулін



06.2025

Перевірів

Асєєв



06.2025

Н.контроль

Мікулін



06.2025

24/04/08-ЕТР.С

Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва

Будинок. Реставрація

Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

Стадія

Р

Аркуш

1

Аркушів

7

ФОП АСЄЄВ Є.О.

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, найменування документа,	Додаткові відомості	Код продукції	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці кг	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інв. N ор. Підп. і дата Взам. інв. N		1ЩР	Щит розподільчий (розм. 540х310х120мм), IP31 який складається:									
		- корпус металевий;	ЩРВ-36з-1 36 УХ/ІЗ IP31			шт.	1					
		- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=32 А;	S203-С32			шт.	1					
		- диференційний вимикач двохполюсний, 220 В, Ір=16 А, Іум=30mA	DS202-С16/0,03			шт.	1					
		- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=16 А;	S201-С16			шт.	6					
		- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=10 А;	S201-С10			шт.	8					
		2ЩР	Щит розподільчий (розм. 540х310х120мм), IP31 який складається:									
		- корпус металевий;	ЩРВ-36з-1 36 УХ/ІЗ IP31			шт.	1					
		- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=32 А;	S203-С32			шт.	1					
		- диференційний вимикач двохполюсний, 220 В, Ір=16 А, Іум=30mA	DS202-С16/0,03			шт.	1					
		- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=16 А;	S201-С16			шт.	6					
		- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=10 А;	S201-С10			шт.	8					
		3ЩР	Щит розподільчий (розм. 540х310х120мм), IP31 який складається:									
		- корпус металевий;	ЩРВ-36з-1 36 УХ/ІЗ IP31			шт.	1					
		- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=32 А;	S203-С32			шт.	1					
		- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=16 А;	S201-С16			шт.	5					
		- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=10 А;	S201-С10			шт.	5					

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, найменування документа,	Додаткові відомості	Код продукції	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці кг	Примітка	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інв. N	ор.	ЩВ1	Щит розподільчий (розм. 395х310х120 мм), IP31 який складається:								
			- корпус металевий;	ЩРВ-24з-3 36 УХ/ІЗ IP31			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=40 А;	S203-С40			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=20 А;	S203-С20			шт.	5			
			- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=16 А;	S201-С16			шт.	5			
			- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=10 А;	S201-С10			шт.	1			
			- незалежний розчіплювач, Uk~220 В,	S2C-A2			шт.	1			
		ЩВ2	Щит розподільчий (розм. 395х310х120 мм), IP31 який складається:								
			- корпус металевий;	ЩРВ-24з-3 36 УХ/ІЗ IP31			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=32 А;	S203-С32			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=20 А;	S203-С20			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=16 А;	S201-С16			шт.	7			
			- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=10 А;	S201-С10			шт.	1			
			- незалежний розчіплювач, Uk~220 В,	S2C-A2			шт.	1			
		ЩПС	Щит розподільчий (розм. 395х310х120 мм), IP31 який складається:								
			- корпус металевий;	ЩРВ-24з-1 36 УХ/ІЗ IP31			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, триполюсний, 380 В, Ір=16 А;	S203-С16			шт.	1			
			- автоматичний вимикач, однополюсний, 220 В, Ір=10 А;	S201-С10			шт.	13			

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, найменування документа,	Додаткові відомості	Код продукції	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці кг	Примітка
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Вироби							
Інв. N	ор.	Підп. і дата	Взам. інв. N	1	Вимикач одноклавішний для прихованої установки, IP20, 250 В, 6 А			шт.	20	
				2	Вимикач двоклавішний для прихованої установки, IP20, 250 В, 6 А			шт.	17	
				3	Вимикач триклавішний для прихованої установки, IP20, 250 В, 6 А			шт.	1	
				4	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, IP54, 250 В, 6 А			шт.	7	
				5	Розетка одномісна для прихованої установки с заземлюющим					
					контактом, IP20, 250 В, 16А			шт.	40	
				6	Розетка одномісна для відкритої установки с заземлюющим					
					контактом, IP54, 250 В, 16А			шт.	10	
				7	Розетка 2-х місна (блок) для прихованої установки с заземлюющим					
					контактом, IP20, 250 В, 16А			шт.	35	
				8	Розетка 5-ти місна (блок) для прихованої установки с заземлюющим			шт.	40	
					контактом, IP20, 250 В, 16А					
				9	Коробка розгалуджувальна пластикова IP44 на 6 відгалуджень	100x100x50мм		шт.	90	
				10	Коробка установочна пластикова IP44	65x45мм		шт.	350	
				11	Світильник накладний світлодіодний, 5000K, 14 Вт, IP65					
					з акумулятором			шт.	3	
				12	Світильник накладний світлодіодний, 5000K, 14 Вт, IP65			шт.	15	
				13	Світильник накладний світлодіодний (дра), 5000K, 14 Вт, IP65					
					з акумулятором			шт.	7	
				14	Світильник світлодіодний направлений 5000K, 40 Вт, IP20;			шт.	67	
				15	Світильник світлодіодний направлений 5000K, 40 Вт, IP20;			шт.	15	
					з акумулятором					
				16	Світлодіодна люстра накладна 5000K, 60 Вт, IP20			шт.	14	

Инв. N оп.

[illegible]

						24/04/08-ЕТР.С	Арк.
							5
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата		

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, найменування документа, опросного листа	Додаткові відомості	Код продукції	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці кг	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інв. N ор. Підп. і дата Взам. інв. N			Кабельно-провідникова продукція									
			Кабель силовий з мідними жилами, з пласмасовою ізоляцією, не розповсюджуючий горіння, з низьким димо- та газовиділенням, напругою 1 кВ, перерізом:	ВВГнгд ТУ 16.К71-310-2001								
			5х50 мм ² ;				м	30				
			5х10 мм ² ;				м	20				
			5х6 мм ² ;				м	140				
			5х4 мм ² ;				м	10				
			3х4 мм ² ;				м	300				
			5х2,5 мм ² ;				м	250				
			3х2,5 мм ² ;				м	1300				
			3х1,5 мм ² ;				м	860				
			Кабель силовий вогнестійкий з мідними жилами, з пласмасовою ізоляцією, не розповсюджуючий горіння, з низьким димо- та газовиділенням, напругою 1 кВ, перерізом:	ВВГнгд-FR ТУ 16.К71-310-2001								
			5х2,5 мм ² ;				м	45				
			3х1,5 мм ² ;				м	40				
			Кабель контрольний вогнестійкий з мідними жилами, з пласмасовою ізоляцією, не розповсюджуючий горіння, з низьким димо- та газовиділенням, напругою 1 кВ, перерізом:	КВВГнгд-FR ТУ 16.К71-310-2001								
			4х1,5 мм ² ;				м	150				
			Провід одножильний мідний з пласмасовою ізоляцією	ПВ1 1х6мм2			м	200				

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, найменування документа, опросного листа	Додаткові відомості	Код продукції	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці кг	Примітка
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інв. N ор. Підп. і дата Взам. інв. N			Труди							
			Гнучка гофрована труба з не розповсюджуючого горіння							
			ПВХ пластикату Ø 50 мм				м	30		
			Гнучка гофрована труба з не розповсюджуючого горіння							
			ПВХ пластикату Ø 32 мм				м	20		
			Гнучка гофрована труба з не розповсюджуючого горіння							
			ПВХ пластикату Ø 25 мм				м	450		
			Гнучка гофрована труба з не розповсюджуючого горіння							
			ПВХ пластикату Ø 20 мм				м	1600		
			Гнучка гофрована труба з не розповсюджуючого горіння							
			ПВХ пластикату Ø 16 мм				м	1260		
			Система зрівнювання потенціалів							
			Штаба сталеві оцинкована 25х4 мм				м	20		заземлення від ВРП до контура
			Комплекс виклику персонала для допомоги МГН BELFIX – SET HELP4							
			комплекс складається з:							
			Приймач сигналу від бездротових сенсорних кнопок	BELFIX – M 01 BK			шт.	1		
			Сенсорна безпроводна кнопка виклику	BELFIX – B16 WH			шт.	2		
			Табличка виклику персоналу				шт.	2		
			Блок живлення табло–приймача				шт.	1		
			Батарейки для кнопок							
			Шурупи							
			Спінений двосторонній скотч							
						24/04/08–ETP.C				Арк.
										7
						Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис
						Дата				

Номинальна напруга	380 В
Номинальний струм	32 А
Схема первинних з'єднань	
Тип (найменування) шафи	ШУНО
Тип виконання, габаритні розміри	Навісне виконання 800х600х250 мм
Номинальний струм розчеплювача ввідного автоматичного вимикача	32 А
Кількість шаф	1
Підвід мереж	нижній ввід, нижній вивід
Кабель на вводі	ВВГнгд, 5х6 мм²
Кількість та переріз проводів, що підключаються в ланцюгах навантаження	ВВГнгд, 3х4 мм²
Тип лічильника електроенергії	NIK 2303 ARTT.1800.MC.11 (3х5(10)А, 3х220/380В)
Ступінь захисту корпусу при закритих дверях	IP54
Кліматичне виконання і категорія розміщення	У1
Тип керування зовнішнім освітленням	від сутінкового реле
Додаткові побажання	1 Монтажна панель під установку лічильника (місце під лічильник) 2 Монтажна панель в комплекті 3 Кола обліку в комплекті 4 Шина PEN в комплекті 5 Двері, що закриваються на замок 6 Передбачити установку екрану з оргскла або металу для опломбування із забезпеченням доступу до автоматичного вимикача без зняття пломб 7 Передбачити додаткове вікно для зняття показань приладу обліку електроенергії 9 Ошинування апаратів в комплекті 10 Коробка комутаційна КИ-10 в комплекті
Функціональне призначення об'єкту	Пам'ятка архітектури
Замовник, адреса об'єкту	Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва
Проектна організація	

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ					
Позначен.		Тип	Технічні дані	Кіл.	Примітки
	Шафа освітлення:			1	
ШУНО	Корпус металевий 800х600х250 мм	ІЕК	навісний	1	
QF	Автоматичний вимикач	ІЕК	Зр 32А 400В	1	
PI	Лічильник	NIK 2303 AP6.1000.M.11	5-80А, 3х220/380В	1	
KM	Пускач електромагнітний непереверсивний	ПМЛ 3100	32А	1	
SF	Автоматичний вимикач	ІЕК	1р С6 220В	1	
	Сутінкове реле	SOU-1/230V +senzor		1	
QF1-QF3	Автоматичний вимикач	ІЕК	1р С25 220В	3	

						2025/04/08-ЕТР.0Л			
						Реставрація нежитих будинків (літ. А та літ. В) за адресою: Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Будинок. Реставрація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІР		АСЕЕВ			06.2025		Р	-	1
Розробив		Мікулін			06.2025	Опитувальний лист на шафу освітлення ШУНО	ФОП АСЕЕВ Є.О.		
Перевірив		АСЕЕВ			06.2025				
Н.контр.		Мікулін			06.2025				



№ 017704

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

(прізвище, ім'я, по батькові)

